

M1000で使えるvCARDのフォーマットです。

「よみ(Reading)」を指定したりや郵便番号に「-」を記入したいときはPCでvCARDを用意してBluetoothやメールでM1000に転送してやるといいです。
他に気になることがあればM1000で適当な電話帳データを作ってvCARDで出力してみるといいです。

vCARD

BEGIN:VCARD 開始フラグ
VERSION:2.1 バージョンは2.1
N:(名前)
SOUND;X-IRMC-N:(Reading) 必ず半角カナ
TITLE:(Job title)

(住所 : WORKは上、HOMEが下(自宅))
ADR;WORK:(私書箱);(マンション);(番地);(市町村);(都道府県);(郵便番号);(国)
ADR;HOME:(私書箱);(マンション);(番地);(市町村);(都道府県);(郵便番号);(国)

TEL;CELL;PREF:(電話(携帯))
TEL;WORK;VOICE:(電話(会社))
TEL;HOME;VOICE:(電話(自宅))
EMAIL;INTERNET;CELL:(メール(携帯))
EMAIL;INTERNET;WORK:(メール(会社))
EMAIL;INTERNET;HOME:(メール(自宅))
URL:(URL)

ORG:(Company)
BDAY:(Birthday) ex:20050716
NOTE:(メモ)
PHOTO;TYPE=JPEG;ENCODING=BASE64:
(以下バイナリデータ)
END:VCARD 終了フラグ

- 「Reading」は **必ず半角カナ** で書いてください。
- Ring toneとメモのプライベートチェックは設定できません。
- 電話番号やメールアドレスが同じ物が登録された場合は、以下のように番号が振られます。

URL;1:(URL)
URL;2:(URL)

M1000へvCARDを登録する方法

vCARDをM1000へ登録するにはメールとBluetoothと二つの方法があります。
メールの場合はメールに添付して送れば、受信時に添付ファイルをタップしてやれば登録が始まります。

Bluetoothの場合はPC側にインストールされているBluetoothのソフトによりますが、[OBEX Object Push]プロファイルを利用してM1000に送りつけます。
こちらの場合も受信した時に登録が始まります。

M1000からvCARDを出力する方法

電話帳から[電話帳を送信]を選ぶと[メール]か[Bluetooth]が選べます。
メールの場合はメアドを指定すればvCARD添付したメールを送信します。
Bluetoothの場合はPC側のソフトによりますが、Bluetooth交換フォルダといった指定された場所に送信されます。

- M1000からフォルダ送信でBTを選んで、
SonyEriのK600iに送信したら、
電話帳がそのまま送信されました。

K600iの電話帳をメンテするのに便利 -- DarkMark (2005-08-06 18:24:15)